



## کاتالوگ تلفن بیسیم KX-TGD310

### تلفن مدل KX-TGD310

مشخصات کلی	رنگ	مشکی   مشکی و قاب نقره ای
	(گوشی بی سیم) تعداد	1
	فرکانس	گیگاهرتز 1.9
	محدوده فرکانس	گیگاهرتز - 1.90 1.88
	تعداد کانال	120 کانال
	سیستم	DECT
	DECT حالت امنیت	بله
	GAP	بله
	تعداد خط تلفن	1
	قابلیت چند گوشی بی سیم	-
	قابلیت چند پایه	تا 4 پایه
	LCD زبان	انگلیسی، عربی، فارسی
	Wi-Fi® اتصال	-
	اتصال موبایل	-
	Bluetooth® کلاس	-
	Android™ نسخه سیستم عامل	-
صرفه جویی انرژی	توان رادیویی ضعیف	بله
	حالت صرفه جویی با یک لمس	بله
اتصال تلفن هوشمند	اتصال تلفن هوشمند	-
	قابلیت چند گوشی هوشمند	-
	دستگاه های قابل پشتیبانی	-
	استاندارد شبکه بی سیم	-
	پیکربندی آسان	-
	Wi-Fi دکمه تنظیم آسان	-
	Wi-Fi حالت تکرار کننده	-
	کپی دفترچه تلفن از گوشی هوشمند	-
	کپی آهنگ زنگ از گوشی هوشمند	-
	کپی تصویر پس زمینه از گوشی هوشمند	-
	تماس کنفرانس با خط های شهری و گوشی هوشمند	-
	(انتقال تماس های خط شهری (بین گوشی هوشمند و گوشی تلفن	-
	پخش پیام های منشی تلفنی	-

ارتباط به موبایل	ارتباط به موبایل	-
	شماره ثبت موبایل	-
	ثبت موبایل با تنظیمات آسان	-
	ارتباط همزمان	-
	زنگ خوردن مانند موبایل	-
	اعلان پیامک	-
	اعلان ارسال پیامک سخنگو	-
	هشدار های برنامه	-
ایستگاه داک گوشی هوشمند	شارژ باتری دستگاه	-
	پایه گوشی هوشمند	-
	بلندگوی استریو	-
	دستگاه های سازگار شارژ باتری	-
	Bluetooth پخش موسیقی از یک دستگاه	-
راحت	DECT کنترل از راه دور پخش موسیقی از طریق گوشی	-
	سازگار با کلیدیاب	-
	سازگاری با چند کلیدیاب	-
	تکرار کننده در دسترس	بله
	صدای واضح	بله
	(کاهش نویز (گوشی بی سیم	-
	(کاهش نویز (سیستم منشی تلفنی	-
	(سیستم صدای سفارشی (اکولایزر	زیر/آلتو/بم
	(سازگار با سمعک) HAC پشتیبانی از	-
	عملکرد توان پشتیبان	بله
	عملکرد توان پشتیبان	در صورت قطع برق، واحد اصلی منبع نیرو را موقتاً از گوشی می گیرد.
	کنترل کودک	بله
	کنترل کودک	فقط برای تماس با شماره تلفن ذخیره شده در دسترس است *
	کلید عملکرد هوشمند	-
	پاسخ با هر کلید	بله
	حالت مزاح نشوید	بله
	نادیده گرفتن حالت مزاح نشوید (گروه مشخص شده در دفترچه (تلفن	بله
	نادیده گرفتن حالت مزاح نشوید (گروه مشخص شده در دفترچه (تلفن	ارائه شده توسط مخابرات ثبت نام Caller ID باید در یک سرویس * کنید.
	پیامک	-
	پست صوتی	بله
	پست صوتی	نیازمند ثبت نام برای سرویس پست صوتی در مخابرات است *
	(هشدار پست صوتی (نشانگر نوری روی گوشی	-
	محدودیت تماس	بله
	تماس اضطراری	-
	تماس کنفرانسی با خط خارجی	-
	اشتراک تماس	-
	(تماس داخلی (از گوشی بی سیم به پایه	-
	(تماس داخلی (از گوشی بی سیم به گوشی بی سیم	-
	همه تماس های داخلی	-
	ساعت	بله
	تقویم/ برنامه ریز	-
	(هشدار (بیدار شدن / هشدار یادداشت	بله/بله
	(هشدار پیشرفته (یک روز از هفته / تعویق	بله/بله
HSP پشتیبانی (Bluetooth قابلیت هدست	-	

	Bluetooth سازگاری با هدفون/بلندگوی (A2DP پشتیبانی از)	-
	Google PlayTM پشتیبانی از	-
دسترچه Caller ID/ تلفن	Caller ID	بله
	Caller ID	ارائه شده توسط مخابرات ثبت نام Caller ID باید در یک سرویس * کنید.
	Caller ID حافظه	مورد 50
	Caller ID حافظه	ارائه شده توسط مخابرات ثبت نام Caller ID باید در یک سرویس * کنید.
	Caller ID انتظار مکالمه	بله
	Caller ID انتظار مکالمه	و انتظار مکالمه در Caller ID نیازمند ثبت نام همزمان سرویس های * مخابرات است.
	زنگ گروه بندی شده / شناسه زنگ	-/بله
	زنگ گروه بندی شده / شناسه زنگ	ارائه شده توسط مخابرات ثبت نام Caller ID باید در یک سرویس * کنید.
	زنگ گروه بندی شده / شناسه زنگ	نیازمند ثبت در دفترچه تلفن است *
	رنگ صفحه نمایش گروه بندی شده	-
	Caller ID (گوشی بی سیم)	-
	Caller ID (پایه)	-
	سختگو Caller ID زبان	-
	مسدود کردن تماس مزاحم	(بله 50 شماره)
	مسدود کردن تماس مزاحم	ارائه شده توسط مخابرات ثبت نام Caller ID باید در یک سرویس * کنید.
	مسدود کردن تماس مزاحم	باید ثبت شماره در لیست انسداد تماس مزاحم انجام شود *
	مسدود کردن گروهی از شماره ها	بله
	مسدود کردن گروهی از شماره ها	ارائه شده توسط مخابرات ثبت نام Caller ID باید در یک سرویس * کنید.
	محدود کردن تماس های بدون شماره	بله
	محدود کردن تماس های بدون شماره	ارائه شده توسط مخابرات ثبت نام Caller ID باید در یک سرویس * کنید.
	محدود کردن تماس های بدون شماره	بسته به سرویس شرکت مخابراتی، تماس های بدون شماره نمی توانند * مسدود شوند.
	ثبت انسداد تماس مزاحم با استفاده از دکمه مسدود کردن تماس (گوشی بی سیم)	-
	ثبت انسداد تماس مزاحم با استفاده از دکمه مسدود کردن تماس (پایه)	-
	(حافظه دفترچه تلفن گوشی (نام/شماره)	-
	(حافظه دفترچه تلفن پایه (نام/شماره)	مورد 120
	(حافظه دفترچه تلفن پایه (نام/شماره)	(نویسه/24 رقم 16)
	دفترچه تلفن مشترک	-
	(کی دفترچه تلفن (از گوشی به گوشی)	-
	Bluetooth کی دفترچه تلفن از موبایل بوسیله	-
	شماره گیری تک لمسی در پایه	-
	تماس سریع در گوشی بی سیم	(بله 9 شماره)
	تماس سریع در پایه	-
	(شماره گیری زنجیره ای (گوشی بی سیم)	بله
	(شماره گیری زنجیره ای (پایه)	-
گوشی بی سیم	LCD	اینچ 1.8
	LCD	تک رنگ تمام نقطه
	LCD	پیکسل 103 x 65
	LCD رنگ پس زمینه	سفید

	صفحه نمایش لمسی	-
	دوربین جلو	-
	دوربین پشت	-
	LED فلاش	-
	GPS	-
	SD شیار کارت حافظه	-
	USB فیش	-
	USB نسخه	-
	صفحه کلید نوری	کهریابی
	(بلندگو (بلندی صدای چند مرحله ای	(بله 6) مرحله
	بلندگوی دوطرفه کامل	-
	(عملکرد نماد (تعداد نماد	(بله 6)
	(الگوی زنگ (آوا+ملودی	40
	ملودی زنگ چند آوایی	آوا 32
	مراحل صدای زنگ	خاموش + 6
	مراحل صدای گیرنده	4.0
	حافظه شماره گیری مجدد	(نام و شماره) 10
	حافظه شماره گیری مجدد	نمایش نام نیازمند ثبت شماره در دفترچه تلفن است*
	رقم های شماره گیری مجدد	24
	شماره گیری مجدد خودکار	-
	(نشانیگر زنگ (رنگ	-
	(نشانیگر شارژ (رنگ	-
	نگه داشتن	بله
	بی صدا	بله
	تماس گیری مجدد/فلاش	بله
	قفل کلید	بله
	فیش هدست	-
	شارژ گوشی به صورت معکوس	-
	نگه داشتن امن	-
	کلید کوتاه	بله
	(قابل نصب روی دیوار (شارژر	-
پایه	صفحه کلید شماره گیری	-
	گوشی با سیم	-
	نمایشگر	-
	(بلندگو (بلندی صدای چند مرحله ای	-
	(الگوی زنگ (آوا+ملودی	-
	مراحل صدای زنگ	-
	حافظه شماره گیری مجدد	-
	شماره گیری مجدد خودکار	-
	یابنده موبایل	-
	نگه داشتن	-
	بی صدا	-
	تماس گیری مجدد/فلاش	-
	یابنده گوشی	بله
	قابل نصب بر روی دیوار	-
	سیستم منشی تلفنی	-
کل زمان ضبط	-	
حرکت سریع به جلو و عقب هنگام پخش پیام	-	
هشدار پیام شنیداری	-	
(هشدار پیام (نشانیگر نوری روی گوشی	-	

	اعلام پیام جدید بوسیله یک تماس	-
	زبان اعلام پیام جدید	-
	اعلام پیام جدید بوسیله یک پیامک	-
	(گوشی LCD) لیست پیام تصویری	-
	ضبط مکالمه	-
	(مراحل میزان صدای بلندگو (بلندگوی پایه	-
	(کنترل تماس (گوشی بی سیم	-
	(کنترل تماس (پایه	-
	زبان پیام های خوشامد گویی از پیش ضبط شده	-
	عملیات راه دور از گوشی	-
	(DTMF) عملیات راه دور از بیرون	-
	صرفه جویی در هزینه (پیام های جدید ضبط شده / بدون پیام جدید)	-
لوازم جانبی	(کلیدیاب ارائه شده (تعداد	-
	تکرار کننده ارائه شده	-
	گیره کمربند ارائه شده	-
گوشی اختیاری	گوشی اختیاری	-
سایر موارد	(بدون انتشار (حالت صرفه جویی پلاس	-
	باتری قابل شارژ	Ni-MH(AAA x 2)
	مدت زمان صحبت	تا 16 ساعت
	مدت زمان آماده به کار	تا 200 ساعت
میزان مصرف انرژی	زمان شارژ	حدوداً 7 ساعت
	مصرف انرژی پایه در حالت آماده به کار	وات 0.52
ابعاد/ وزن	مصرف انرژی در حالت آماده به کار شارژر	وات 0.16
	(ارتفاع x عمق x ابعاد پایه (عرض	تقریباً 90 میلی متر × 109 میلی متر × 85 میلی متر
	(ارتفاع x قطر x ابعاد گوشی (عرض	تقریباً 48 میلی متر × 34 میلی متر × 165 میلی متر
	(ارتفاع x قطر x ابعاد شارژر (عرض	تقریباً 69 میلی متر × 69 میلی متر × 36 میلی متر
	(ارتفاع x عمق x ابعاد جعبه رابط (عرض	-
	(ارتفاع x عمق x ابعاد کلیدیاب (عرض	-
	(ارتفاع x عمق x ابعاد تکرار کننده (عرض	-
	وزن پایه	تقریباً 120 گرم
	وزن گوشی بی سیم با باتری	تقریباً 130 گرم
	وزن شارژر	تقریباً 40 گرم
	وزن جعبه رابط	-
	وزن کلیدیاب	-
	وزن تکرار کننده	-